

## Koncový spínač FX2015

**Objednací kód: PZ-FX2015**

Šířka senzoru: **50**

Výška senzoru: **76**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V: **1.1**

Spínací funkce: **Pomalý kontakt**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **Kvadr**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **31.5**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V: **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt:

Materiál tělesa: **Polymer**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz