

## Koncový spínače FM938

**Objednací kód: PZ-FM938**

Šířka senzoru: **30.8**

Výška senzoru: **73.4**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V: **1.1**

Spínací funkce: **Pomalý kontakt**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní: **Bez**

Tvar krabice: **Kvadr**

Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **31.5**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V: **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál tělesa: **Hliník**

Provedení ovládacího prvku: **Bez ovládače**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**



---

### Příslušenství