

Koncový spínač FM508

Objednací kód: PZ-FM508

Šířka senzoru: **30.8**

Výška senzoru: **84.5**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Provedení rozhraní: **Bez**

Tvar krabice: **Kvadr**

Povrchová úprava krabice: **Eloxovaný**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **31.5**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozeznutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál tělesa: **Hliník**

Provedení ovládacího prvku: **Palička s kulatým vrcholem**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství