

Koncový spínač FP511

Objednací kód: PZ-FP511

Šířka senzoru: **40**
Výška senzoru: **103**
Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **6**
Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **1.1**
Spínací funkce: **Mžikový spínač**
Elektronický výstup: **Ne**
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**
Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**
Provedení rozhraní: **Bez**
Tvar krabice: **Kvadr**
Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

S ukazatelem stavu: **Ne**
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**
Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:
Délka senzoru: **39**
Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **6**
Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.4**
Spínací funkce zablokovaná: **Ne**
Nucené rozeptnutí: **Ano**
Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**
Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**
Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**
Materiál tělesa: **Polymer**
Provedení ovládacího prvku: **Palička s kulatým vrcholem**
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**
Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství