

## Koncový spínač FX2054-W3

Objednací kód: PZ-FX2054-W3

Šířka senzoru: **58**  
Výška senzoru: **117**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V: **6**  
Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V: **1.1**  
Elektronický výstup: **Ne**  
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**  
Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**  
Provedení rozhraní: **Bez**  
Tvar krabice: **Kvádr**  
S ukazatelem stavu: **Ne**  
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**  
Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:  
Délka senzoru: **31.7**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V: **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V: **0.4**  
Nucené rozepnutí: **Ne**  
Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**  
Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**  
Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**  
Materiál tělesa: **Polymer**  
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**  
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**  
Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



### Příslušenství