

## Koncový spínač FZ2038

Objednací kód: PZ-FZ2038

Šířka senzoru: **50**  
Výška senzoru: **63.5**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V: **6**  
Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V: **1.1**  
Spínací funkce: **Pomalý kontakt**  
Elektronický výstup: **Ne**  
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**  
Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**  
Provedení rozhraní: **Bez**  
Tvar krabice: **Kvadr**  
Povrchová úprava krabice: **Eloxovaný**  
S ukazatelem stavu: **Ne**  
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Průměr senzoru:  
Délka senzoru: **31.5**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V: **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V: **0.4**  
Spínací funkce zablokovaná: **Ne**  
Nucené rozepnutí: **Ano**  
Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**  
Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**  
Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**  
Materiál tělesa: **Hliník**  
Provedení ovládacího prvku: **Bez ovládače**  
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**  
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**



---

### Příslušenství