

Pant pro bezpečnostní spínače HP AA

Objednací kód: PZ-HCAA

S ukazatelem stavu: **Ne**

Provedení ovládacího prvku: **Otočná osa**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Výška senzoru: **100.6**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **4**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **0.4**

Tvar krabice: **Ostatní**

Povrchová úprava krabice: **Eloxovaný**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Provedení rozhraní: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ne**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Šířka senzoru: **49**

Délka senzoru: **22.5**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **2**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.3**

Materiál tělesa: **Hliník**

Provedení elektrického připojení: **Zástrčka M12**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Stupeň ochrany (NEMA):



Příslušenství